

Digital-Media-Receiver mit Amazon Alexa, Digitalradio DAB+, Bluetooth®, DSP mit Laufzeitkorrektur und 13-Band EQ



Kompatibel mit Amazon Alexa Sprachsteuerung und Datendiensten

Digitaler Radioempfang DAB+ und analoger Radioempfang über UKW mit RDS-Datendiensten

Bluetooth-Technologie (* Verfügbare Funktionen hängen vom Handy ab.)

Bluetooth-Freisprechfunktion & Audiostreaming (A2DP) inkl. erweiterter Steuerung & Suchfunktionen (AVRCP)

Steuern Sie das Autoradio mit der JVC Fernbedienungs-App (JVC Remote App) über das Smartphone (Android & iOS)

Die "JVC Streaming DJ" App erlaubt das Audiostreamen von bis zu 5 verbundenen Smartphones

Kompatibel mit Sprachsteuerung von Android/iOS Geräten

Bluetooth Telefonbuchzugriff (PBAP)

Automatische Kopplung für iPhone

Akkularwarnanzeige bei geringem Ladezustand

Wiedergabe von MP3/WMA/AAC/WAV und FLAC Audiodateien

iPod/iPhone-Musikwiedergabe

Beleuchteter Front USB- und AUX-Eingang mit Staubschutzklappe

USB Schnelladefunktion mit bis zu 1,5 A

Gut ablesbares 2-Zeilen-LCD-Display mit hohem Kontrast und weitem Betrachtungswinkel

Variable Tastenbeleuchtung

Digitale Laufzeitkorrektur (DTA), DSP und 13-Band EQ für umfangreiche Klangeinstellungen

3 Vorverstärkeranschlüsse mit 2,5V zum Anschluss externer Endstufen

K2 Klangtuning-Technologie zur Wiederherstellung des Originalklangs durch Erweiterung von Frequenzumfang und Bitrate

Fünf wählbare Menüsprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch)

Geringe Einbautiefe (10 cm) für flexible Installation

KD-X482DBT	
Tuner	
Digitalradioempfang DAB+	
DAB+ Band III	174928MHz bis 239200MHz
FM	
Radio Data System	Yes
UKW Frequenzbereich	87,5 - 108,0 MHz
Empfindlichkeit	6,2 dBf (0,56V/75 Ohm)
Empfindlichkeit bei 46 dB	1,58uV / 75 Ohm
Stereo-Kanaltrennung	40 dB
LW	
LW Frequenzbereich	153 - 279 kHz
LW Eingangsempfindlichkeit	45uV
MW	
MW Frequenzbereich	531 - 1.611 kHz
MW Eingangsempfindlichkeit	28,5uV
Senderspeicher	18UKW + 6MW + 18DAB
Speicher für Radiostationen (behält die Einstellungen bei Unterbrechung der Stromversorgung)	Yes
Automatische Senderspeicherung SSM (nur UKW)	Yes
Empfangsstarker RDS-Tuner mit Digital-Processing	Yes
Display	
Abnehmbares Bedienteil	Yes
Display (Typ)	2-zelliges VA LC Display
Variable Displaybeleuchtung für mehrere Zonen	Ja (2 Zonen)
LCD Displayfarbe	Weiß
Farbe der Tastaturbeleuchtung	Vario Color
Musiksynchrone Effektbeleuchtung	Ja
Automatischen Dimmerfunktion	Yes
Helligkeitsregler	Yes
Text-Display geeignet für russische Schriftzeichen.	Yes
Text-Display geeignet für spanische Sprache	Yes
Kompatibel mit Französischer Text Anzeige	Ja
Deutsch	Ja
Unterstützte Medienformate	
MP3-Wiedergabe mit Tag-Anzeige	USB
WMA-Wiedergabe mit Tag-Anzeige	USB
WAV-Wiedergabe mit Tag-Anzeige	USB
AAC-Wiedergabe mit Tag-Anzeige	USB
FLAC-Wiedergabe mit Tag-Anzeige	USB (bis 96kHz/24Bit)
USB	
Position	Vordersseite
Zufalls- / Wiederholungswiedergabe	Yes
Max. 1,5A Ladefunktion	Yes
Bluetooth-Steuerung	
Integriertes Bluetooth®-Modul	Yes (Ver 4.2)
Freisprecheinrichtung mit Sprachwahl (Mobiltelefon mit Spracherkennung erforderlich)	Yes
Remote Control App zur externen Steuerung	JVC Remote App (IOS & Android)
Freisprecheinrichtung	Yes (HFP 1.7 Wideband)
Gleichzeitige Verbindung von 2 Handys	Yes
Profile für Audio-Streaming & -Steuerung (A2DP, AVRCP)	Ja
Unterstützte Audioformate	AAC / SBC
Streaming DJ Funktion für max. 5 Handys	with up to 5 Bluetooth devices

Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)	Yes (AVRCP 1.6.1)
Zugriff auf Handy-Telefonbuch (PBAF)	Yes
Serial Port Profile (SPP)	Yes
Auto Pairing Funktion	Ja (nur iPhone)
Noise Canceller	Ja
Echo Canceller	Ja
Mikrofon-Einheit	Yes
Akku-Warnanzeige	Ja
iPod/iPhone-Steuerung	
iPod/iPhone-Wiedergabe	Yes
iPod/iPhone-Wiedergabe	• (via USB oder Bluetooth)
iPod/iPhone-Modus	Ja (nur Audio-Anwendungen via USB)
Siri Sprach-Modus für iPod/iPhone	Yes
Zufalls- / Wiederholungsfunktion	Yes
Akku-Ladefunktion	Ja (USB: 1,5 A max.)
Amazon Alexa	
Kompatible mit Amazon Alexa Sprachassistent	Ja
App-Unterstützung	
JVC Remote Control App	Yes
App Store (Apple)	https://apps.apple.com/nl/app/jvc-remote/id1154864875
Google Play (Android)	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jvckenwood.jkts.jvcremoteapp.openlink
Audio	
Maximale Ausgangsleistung	4 x 50 W / 2 x 50 W + Subwoofer (4 Ohm) 1 x 50 W
Nennleistung bei breitbandiger Messung (Vorne & Hinten)	4 x 30 W (nach DIN45324, +B=14,4 V)
MOS-FET-Verstärker	Yes
Lastimpedanz	4 Ohm (4 - 8 Ohm zulässig)
K2 Klangtuning	Yes
Grafische 13-Band Klangregelung (EQ)	Ja
Equalizer(EQ)-Voreinstellungen	Ja (8 Speicherplätze)
Easy EQ-Einstellung	Ja
Volume Link EQ maskiert unerwünschte, externe Fahreräusche	Yes
Hochpass-Filter/Tiefpass-Filter	Ja, 2 x 6.35 mm Eingang auf der Rückseite, regelbar
Digitale Soundprozessor (DSP)	
Time Alignment (Laufzeit-Anpassung)	Yes
Space Enhancement für die virtuelle Vergrößerung des Klangraums	Yes
Sound Response erzeugt eine realitätsnahe Wiedergabe	Yes
Sound Lift ermöglicht die virtuelle Positionierung des Klangbildes	Yes
Digital Track Expander	Yes
Loudness-Regler	• (Aus/Gering/Hoch)
Bass-Boost-Funktion (Hyper Bass System)	Ja
Ein- und Ausgänge	
AUX-Eingang	1 (Front)
Vorverstärkeranschlüsse	3 Paar (Front + Rear + Subwoofer)
Vorverstärker-Ausgangspegel	2,5 V
Line-Ausgangs impedanz	< 600 Ohm
Subwoofer-Ausgang mit einstellbarem Pegel und variabler Übernahmefrequenz	Ja (Level -8 - +8)
Pegel des Subwoofer-Ausgangs	2,5 V
Allgemein	
Multifunktions-Drehregler	Yes
Akustische Bedienunterstützung (Beep Tone Support)	Ja (über Lautsprecher)
Back-Up-Speicher	Yes

Vorbereitet für Lenkradfernbedienung	Yes
Geringe Einbautiefe (Short Body)	Ja
ISO-Steckverbinder	Kabel
Abmessungen (B x H x T)	182 x 53 x 100mm
Gewicht	0,60 kg